API-203

Инструкция



aram
Human Vision System

Содержание

A. Компоненты — 2

B. Детали оборудования
- i. С двух сторон — 3
- ii. Подготовка к работе — 4

C. Настройки системы
- i. Загрузка & Установка — 6
- ii. Как подсоединить оборудование к программе — 7

D. Настройки программы — 8

E.Применение
- i. Начало анализа — 11
- ii. Полный анализ
  - CRM — 12
  - Состояние облысения — 13
  - Состояние волосяной поры — 14
  - Толщина стержня волоса (Определение диаметра стержня волоса в мм) — 15
  - Состояние кутикулы (Оценка состояния стержня волоса) — 16
  - Результат — 17
- iii. Режим просмотра — 18

F. Гарантия — 19

G. Требование по технике безопасности — 21

※Примечания по использованию

· Изображение в инструкции могут отличаться от реальной модели оборудования.
· Информация в данном оборудовании и будущие улучшения подлежат изменениям без уведомления.
· Последняя версия инструкции будет обновляться по ссылке, указанной ниже
http://www.aramhuvis.com/download

Компоненты



Устройство с линзой для волос



Подставка



Литиево-ионная батарея



Блок питания с переходником



USB кабель



Ткань для протирки



Инструкция

Детали оборудования
С двух сторон





Детали оборудования
Подготовка к работе

Установка батареи

1. Откройте крышку батарейного отсека, нажимая на него пальцем.
2. Вставьте аккумулятор и слегка нажмите на него, чтобы поставить на место.
3. Закройте крышку.



Как включить

1. Нажмите и удерживайте кнопку “power” .
2. Индикатор зарядного устройства начнет мигать голубым светом.
   Когда он перестанет мигать, устройство будет готово к использованию



Как выключить

1. Нажмите и удерживайте кнопку "power" .
2. Индикатор зарядного устройства выключится.

Детали оборудования
Подготовка к работе

Внешний блок питания может быть использован для американского и европейского стандарта. По умолчанию используется европейский стандарт.

1. Вставьте вилку сверху.



2. Когда внешний блок европейского стандарта 220В разобран (снят переходник), Вы можете увидеть блок американского стандарта 110-220В.



3. Выберите какой тип внешнего блока Вы хотите использовать (европейский с переходником или американский без переходника) и подсоедините к внешнему блоку кабель USB.



Настройки системы
Загрузка & Установка

Для пользователей компьютера

1. Перейдите по ссылке в браузере как показано ниже.
   http://www.aramhuvis.com/download

2. Установите программу.

Для пользователей Андроида и Смартфона

1. iOS : Зайдите на "App Store" найдите и загрузите программу "Solutionist".

2. Android : Зайдите на "Google Play Store", найдите и загрузите программу "Solutionist".

Настройки системы

Как подсоединить оборудование к программе

1. Прежде всего проверьте идентификатор Wi-Fi сети (SSID) и пароль для подключения сети (PW), которые расположены на задней стороне крышки батарейного отсека.
2. Идентификатор Wi-Fi сети (SSID) и пароль для подключения к сети (PW) должны быть такими же и формат должен быть "API_XXXX".
3. Включите оборудование
4. Пока Вы включаете аппарат, подготовьте компьютер, Андроид или Смартфон и запустите Solutionist
5. После включения аппарата “API” зайдите в настройки сети компьютера, Андроида или Смартфона для установки Wi-Fi соединения.
6. Среди списка Wi-Fi соединений найдите “API_XXXX” и выберите ее.
7. Когда соединение установлено, запустите программу “Solutionist".
8. Для проверки корректной работы проверьте программу Solutionist: посмотрите в левый нижний угол
9. Если все правильно установлено, Вы увидите сигнал Wi-Fi синего цвета.







Настройки программы





❶ Общие настройки/ General Settings

Измените язык, режим анализа и т.д.





❷ Настройки анализа/ Analysis Settings

Установите тип кожи (Азиатский/Европейский) и параметры анализа.





❸ Рекомендуемые продукты/ Recommended Products

Функция доступна для каждого анализируемого параметра.





❹ Справка/About

Проверка текущей версии и обновление доступны по соединению Wi-Fi.

Настройки программы





❶ Получение сертификата/ Device Certification

Программа Solutionist включает три программы.
Но когда Вы запустите программу “Solutionist” с устройством API-203 , Вы увидите сообщение , ч то программа совместима только с устройством "HAIR III". Нажмите на кнопку“OK”.





❷ Вы увидите, что активирована будет только программа "HAIR III" . В главном меню выберите «Настройки»/ “Settings”.





❸ В меню выберите Активация устройства/ “Device Activation”





❹ На этой странице указана модель прибора и его серийный номер. Нажмите «Получить сертификат»/ “Get Certification” для регистрации устройства в программе.

Настройки программы





5 Активация устройства завершена. Выберите кнопку “OK”.





6 После этого Вы можете выбрать нажать кнопку «Скачать Продукт» “Product Download” для загрузки с сервера.





7 Если у Вас есть рекомендуемые продукты на сервере, то информация о продукте будет загружена, если Вы нажмете кнопку «Скачать Продукт»/ “Product download”.
Если у Вас нет рекомендуемых данных о продукте, Вы увидите сообщение как на фото слева.

Применение
Начало анализа

Цифровое устройство, предназначенное для захвата фото/видео изображения поверхности кожи и волос человека, и анализа их состояния для целей оказания парикмахерских и косметических бытовых услуг. Не является устройством медицинского назначения.

1. Выберите Анализ/ “Analysis”, чтобы начать работу.







Дистанционное управление

1. Во время анализа Вы можете контролировать устройство в программе "Solutionist".
2. На экране выберите Ремокон Вкл./"Control Menu On", чтобы активировать Управление.
3. Вы можете использовать эту функцию на всех страницах анализа.



Применение

CRM (Customer Relationships Management)/ Клиенты





1. Введите информацию
- Полное имя, email, пол и возрастную группу.





2. Сделайте снимок лица клиента встроенной камерой или используйте снимок, уже имеющийся в устройстве.





3. Среди списка клиентов выберите клиента для проверки или начала анализа.





4. Проверьте информацию клиента и список результатов анализа.

Применение
Состояние облысения





1. Нажмите на кнопку, чтобы активировать встроенную камеру.







2. Сделайте фото Передней части и Височной части головы кнопкой и нажмите на кнопку для анализа.







3. Выберите наиболее подходящий вариант из базы данных.





4. Результат будет показан на странице программы. Чтобы перейти к следующему шагу нажмите на кнопку.



Применение
Состояние волосяной поры





1. Нажмите на кнопку, чтобы активировать камеру.







2. Сделайте фото кожи головы кнопкой и нажмите на кнопку .







3. Выберите наиболее подходящий образец из базы данных.





4. Результат будет показан на странице программы.
Чтобы посмотреть все результаты , нажмите Показать все результаты/ "Show All Results" или нажмите на кнопку ниже.



Применение

Толщина стержня волоса (Определение диаметра стержня волоса в мм)





1. Нажмите на кнопку, чтобы активировать камеру.







2. Сделайте фото кожи головы кнопкой и нажмите на кнопку .







3. Выберите один волос и коснитесь нижней границы волоса. Затем коснитесь верхней границы волоса. Появится зеленая линия для измерения толщины. (Если линия некорректна, попробуйте еще раз)





4. Результат будет показан на странице программы.
Чтобы перейти к следующему шагу нажмите на кнопку ниже.



Применение

Состояние кутикулы (Оценка состояния стержня волоса)





1 Нажмите на кнопку, чтобы активировать камеру.







2 Сделайте фото кожи головы кнопкой и нажмите на кнопку .







3 Выберите наиболее подходящий образец из базы данных.





4 Результат будет показан на странице программы.
Чтобы посмотреть все результаты, нажмите Показать все результаты/ "Show All Results"



Применение
Результат





1. Проверьте результат.





2. Выберите кнопку или любой параметр на пятиугольнике. Изображение продукта появится , когда Вы выберите Показать рекомендованный продукт/ "Show Recommended Product", как показано на рисунке 3.





3. Есть возможность посмотреть изображение продукта.

Применение
Режим просмотра




1. В режиме Просмотра можно сделать снимки кнопкой «Снимок» множество раз.




2. Пользователь может выбрать параметр анализа, чтобы сделать снимок.




3. На одном экране можно увидеть не более 4-х разных изображений.




4. Пользователь может отметить проблему на фото клиента при помощи функции Карандаша.

Гарантия

Спасибо за выбор продукции компании Aram Huvis Co., Ltd (Южная Корея). Оборудование проходит строгий контроль качества в процессе производства. В случае дефекта продукции или неисправности Вы имеете право в течение гарантийного срока на гарантийный сервис – бесплатное тестирование и, в случае выявления дефекта, замены оборудования или его составляющей.

Модель		Серийный номер	
Дата продажи		Наименование компании	
Адрес		Контактный телефон	

Пожалуйста заполните гарантийный талон и предъявляйте его при возникновении гарантийного случая.

Гарантийный период - 1 год с даты продажи

Гарантийный сервис - Гарантийный сервис предоставляется бесплатно если гарантийный случай произошел в течение гарантийного срока (1 год с даты продажи)

Причина	Сервис
Функциональный дефект, который возникает при нормальных условиях эксплуатации в течение 10 дней после покупки	Замена оборудования
Функциональный дефект, который возникает при нормальных условиях эксплуатации в течение 1 года после покупки	Гарантийный сервис
Повреждение в случаях, исключающих Гарантийный сервис	Направление на оплачиваемый ремонт

Случаи, исключающие Гарантийный сервис:

- Повреждение в результате нарушения правил эксплуатации изделия;
- Наличия механических повреждений (внешних и внутренних);
- Повреждение в результате пролития жидкости или несанкционированного ремонта;
- Повреждений, вызванных несоответствием госстандартам качества электроэнергии в питающей линии.

Срок службы оборудования - 3 года с даты продажи.

Гарантия

Форма запроса обслуживания			
Дата покупки	/ /	Компания	
Контактное лицо			
Адрес : Телефон :			
Наименование оборудования, серийный номер : Описание проблемы :			

Контакты производителя:

Aram Huvis Co., Ltd/ Арам Хьювис Ко.,Лтд

Sangdaewon-dong, 801 Rm Byucksan Technopia 802,
560, Dunchon-daero, Jungwon-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Сандэвон-дон, 801 Рм Бьюксан Текнопия ~ номер 802,
Дунчхон-дэро 560,Чунвон-гу Соннам-си, Гёнгги-до, Корея

E-mail : support@aramhuvis.com
Tel : +82 70 4687 1712 / Fax : +82 31 732 6330

Требования по технике безопасности

1 Влажность
НЕ устанавливайте оборудование в местах с повышенной влажностью или где на него может попасть вода. Попадание жидкости внутрь оборудования может вызвать его повреждение или стать причиной пожара.

2 Ремонт
Запрещается разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию, так как это представляет опасность (в частности – опасность поражения электротоком). При возникновении каких-либо проблем, не следует пытаться отремонтировать изделие самостоятельно; вместо этого, необходимо обратиться к торговому представителю, у которого Вы приобрели изделие.

3 Электричество
Электропитание может быть использовано исключительно способом, предписанным в настоящем руководстве. Нарушение правил использования электроэнергии может стать фактором опасности (например, причиной поражения электротоком).

4 Окружающая среда
Запрещается устанавливать изделие в местах со слишком низкой или высокой температурой. (Рекомендуемый температурный диапазон: 15°C ~ 35°C)

5 Солнечный свет
Аппарат и линзы, входящие в комплект поставки изделия, не должны оставаться на солнце или подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, так как это может привести к повреждению изделия.

6 Тряска или вибрация
НЕ бросать оборудование. НЕ подвергать сильному встряхиванию или вибрации. При транспортировании и хранении каждая линза, аппарат API и подставка API должны быть упакованы в упаковочную пленку, предохраняющую их от ударного воздействия.

7 Если возникли нарушения в работе изделия
При возникновении каких-либо проблем в процессе использования изделия (появлении неопределённого шума, запаха или дыма), необходимо прекратить использование изделия, отключить электропитание и обратиться в торговое представительство.

8 Грязь на линзах
Содержите линзы в чистоте и защищайте их от возможного внешнего загрязнения. При появлении внешней грязи или загрязнение линзы отпечатком пальца, следует очистить линзу с помощью ватной палочки, смоченной 70% раствором этилового спирта; для удаления пыли воспользуйтесь специальным воздуходувным устройством. Этот товар можно приобрести в магазине кино-фотопринадлежностей.

9 Послепродажное обслуживание
При возникновении следующих обстоятельств, следует отключить электропитание и доставить изделие к месту приобретения для прохождения гарантийного сервиса:

i. Повреждён разъём питания.
ii. Внутрь изделия попала жидкость.
iii. На поверхность изделия пролита жидкость (инородное вещество).
iv. Изделие не выполняет функций, описанных в настоящем руководстве. (Попытки использования изделия в нарушение правил, установленных в руково дстве, может привести к более серьёзным повреждениям.)
v. Изделие упало на пол и получило серьёзные повреждения.

MEMO

aram HUVIS

HEAD OFFICE
#401~402 Bundang Seoul National University Hospital Health Care Innovation Park, 172, Dolma-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13605 Rep. Korea

PRODUCTION DIVISION & FACTORY
#909 Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13230 Rep. Korea

Tel: 070-4687-1712 / Fax: 031-732-6330 / Email: info@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com